



## Combi B30 serrure de coffre-fort

### Fiabilité éprouvée, flexibilité maximum et design haut de gamme

Serrure à pêne dormant à combinaison électronique avec redondance mécanique. Particulièrement adapté aux coffres-forts CEN III-V. En plus d'un design intemporel, plat et convival, la serrure offre une gamme de fonctions considérablement augmentée.

Le clavier et le bouton de manœuvre de l'unité de saisie sont conçus de manière à déterminer vous-même la position de montage. Le montage peut être fait horizontalement et verticalement. Un logo du client sur le bouton est disponible en option.

### Redondance mécanique

La redondance mécanique intégrée offre une fiabilité maximale: en retirant la poignée rotative, le trou de serrure caché est exposé et la serrure peut être ouverte avec la clé à double panneton.

### Logiciel

De plus, un logiciel PC est disponible pour lire l'Audit de la serrure ou pour exécuter facilement toutes les étapes de programmation de la serrure.

### France

dormakaba S.A.S.  
2-4 rue des Sarrazins  
FR-94046 Créteil cedex  
T : + 33 1 41 94 24 00  
F : + 33 1 41 94 24 01  
marketing.france@dormakaba.com  
www.dormakaba.fr

### Suisse

dormakaba Suisse SA  
Route de Prilly 21  
CH-1023 Crissier  
T: +41 848 85 86 87  
info.ch@dormakaba.com  
www.dormakaba.ch

### Belgique

dormakaba Belgium N.V.  
Lieven Bauwensstraat 21a  
BE-8200 Brugge  
T: +32 (0)50 45 15 70  
info.be@dormakaba.com  
www.dormakaba.be

### Fonctions des codes

- 3 niveaux hiérarchiques: 1 maître, 30 utilisateurs, 1 convoyeur
- Code double pour l'ouverture sélectionnable
- Désactivation du code
- Code de contrainte sélectionnable
- Pénalité après quatre codes incorrects

### Autorisations

- Convoyeur contourne le délai
- Entrée pour passer le code conjoint

### Délai d'ouverture

- Délai d'ouverture définissable 0 ... 99 minutes
- Fenêtre de confirmation définissable 1 ... 19 minutes
- Entrée pour l'annulation de la temporisation

### Accessoires

#### Boîte d'alarme

- Boîtier d'alarme VdS pour la connexion à une EMEA.

#### Unités d'alimentation externes enfichables

- Alimentation plugiciel pour l'alimentation directe
- (UE, 100-240V / 50-60Hz / 9V)
- Alimentation plugiciel pour l'alimentation électrique via la boîte d'alarme
- (UE, 100-240V / 50-60Hz / 12V)

#### Poignée de tringleries

- Poignée de tringleries chrome chromée avec coussinet et rosace chromée
- Poignée de tringleries chromée avec coussinet sans rosace

#### Câble de connexion

- Câble de connexion serrure - boîtier d'alarme 100/300 cm

### Option boîte d'alarme

- Blocage serrure à distance
- Alarme silencieuse
- Verrouillage de surveillance
- Contact de surveillance
- Tringleriez contact
- Ligne de sabotage
- Contact de porte

### Homologations

- A2P
- EN 1300
- VdS classe 2
- IMP

### Étende des fonctions

#### Serrure

- Serrure à pêne dormant
- Redondance mécanique pour les ouvertures d'urgence
- Pêne capteur surveillé
- 1 entrée flottante 12 VDC
- 1 sortie sans potentiel
- Mémoire pour 200 évènements
- Alimentation électrique externe optionnelle
- Différentes longueurs de clé
- Clé détachable et clé pliable disponible

#### Unité de saisie

- Unité de saisie en métal de haute qualité avec interface PC
- Versions couleur enduites de poudre ou chrome brillant, mat ou doré
- Fonctionnement sur piles (2 x UM4, AAA, LR03)
- Logo personnalisé en option
- Peut être monté horizontalement ou verticalement

#### Boîte d'alarme

- Ligne de surveillance de fermeture
- Ligne de contrôle d'ouverture
- Contact de couvercle pour la surveillance du sabotage
- Alimentation électrique 9 à 15 VDC

#### Logiciel

- Connexion directe à la serrure
- Logiciel de programmation:
  - Une programmation confortable
  - Contrôle d'accès par clé USB secure
  - Lecture de la mémoire d'évènements
  - Audit optionnel avec temps et horodatage
- Logiciel d'audit:
  - Lire la mémoire de l'évènement
  - Audit optionnel avec temps et horodatage
- Systèmes d'exploitation Windows (32/64 bits) W7 et plus récents

