

dormakaba Kompaktleser 91 04

En smalere leser



Mobile Access



CardLink



Fordeler i korte trekk

- **Kompakt konstruksjon**
Passer på små flater, og kan monteres direkte på dørkarmen.
- **Vannrett**
Finnes i IP66-versjon for installasjon i de mest krevende miljø.
- **Enkel installasjon**
Monteres enkelt med avtagbare skruer.
- **Fleksibel**
Fungerer med dormakaba online, standalone, Mobile Access eller CardLink/AoC.
- **Investeringssikker**
Kompatibel: Kan brukes sammen med dormakabas ulike adgangssystemer.
- **Praktisk og attraktiv**
Moderne og robust design.

En smalere leser

Kompaktleseren 91 04 passer inn i alle dørmiljøer. Leseren er en del av dormakabas prisbelønte produktportefølje. Leseren indikerer både akustisk og visuelt for brukeren om adgang er innvilget eller avslått. Leseren er tilgjengelig med flere programmeringsalternativer.

Enkel bruk

Du trenger bare å vise fram RFID-mediet for leseren, så åpnes døren.

Fleksibel installasjon

Kompaktleseren 91 04 kan integreres i alle dormakaba-systemer, uansett om de er online, CardLink (AoC) eller standalone.

For innendørs bruk kan leseren enkelt monteres på dørkarmen takket være avtagbare skruer. Denne løsningen forenkler montering og vedlikehold.

Det finnes også en modell med integrert kabel for ekstra sikkerhet og utendørs montering.

Mange bruksområder

Takket være den kompakte designen kan leseren monteres direkte på dørkarmen. Det er enkelt, to skruer og et borehull, kabelen kan legges diskret i dørkarmen.

Leseren 91 04 kan brukes til mange formål. Den styrer adgang på en pålitelig og sporbar måte, både innendørs og utendørs.

Eksempel på bruksområder

- Porter
- Kontordører
- Dører med dørautomatikk
- Heiser
- Garasjeporter
- Entreer
- Dører med motorlås/ elektrisk sluttstykke
- Mobile Access

Brukervennlig

Leseren viser akustisk og visuelt om brukeren har gyldig adgang eller ikke. Hvis adgang skal gis med mobile access, brukes din mobiltelefon, identifikasjon gjøres med en app fra dormakaba.

Allsidig

Kompaktleser 91 04 kan installeres i de fleste miljøer, takket være IP66 beskyttelse, så dårlige værforhold er ingen hindring. Leseren kan brukes med online, cardlink /AoC eller stand-alone funksjoner.


Fleksibel integrasjon

Leseren passer både som enkelt dør eller som en del av et stort system. Det finnes flere typer firmware med forskjellige programmeringsalternativer tilgjengelig avhengig av størrelsen og kravene til systemet.


Fleksibel produktportefølje

Merk: Funksjonene til kompakte leseren kan variere avhengig av hvilket system du bruker den i.

Merk: Funksjonene til kompaktleseren kan variere avhengig av hvilket system du bruker den i.



Kompaktleser 91 04,
standardversjon



Kompaktleser 91 04,
viser kabelutgangen på IP66-modellen

Vårt engasjement for bærekraft

dormakaba forplikter seg til å fremme en bærekraftig utvikling i hele verdikjeden. For å gi kvantitative opplysninger om miljøeffektene av et produkt og dets økologiske fotavtrykk leverer dormakaba miljøproduktdeklarerer.

Du kan lese mer om engasjementet vårt for bærekraft ved å laste ned miljøproduktdeklarerer [her](#) eller ved å skanne QR-koden



Tekniske data

Tilgjengelige standarder

- LEGIC (advant og prime)
- MIFARE (DESFire og Classic)
- Mobile Access NFC & BLE
- OSS-SO Version 2021-06 (LEGIC advant, MIFARE DESFire)

Kapslingsgrad/mål

- 35 x 122 x 16 mm (B x H x D)
- Front: Ripesikker plast
- Farge: RAL 9005 svart, RAL 9016 hvit
- Bakstykke: plast, belagt med sølv metallic
- IP66 versjon: støpt kabel, lengde: 3,5 m

Grensesnitt

- RS-485: Tilkobling til styrekort;
- galvanisk isolert, differensial
- To innganger: maks 5 VDC
- En reléutgang: maks. 34 VDC/60 W, maks. 27 VAC/60 VA

Strømforsyning

- 12 – 27 VAC, 50/60 Hz eller 10 – 34 VDC
- Strømforbruk: standard 1.2 W, maks. 2.2 W
- Uten strøm holder klokken opp til 1 time

Miljø

- Temperatur: – 25 °C til +70 °C
- Kapslingsgrad: IP54 (standard), IP66-variant med forhåndsmontert kabel, lengde 3,5 m
- Luftfuktighet: 0 – 95 %, ikke kondenserende

Tekniske detaljer kan endres uten forvarsel.

© 2023 dormakaba. Oversatt versjon 07/2023 WN 05580451532



Har du spørsmål? Vi hjelper deg gjerne.

dormakaba Norge AS | Gråterudveien 16, 3036 Drammen | Tlf: 06866 | firmapost.no@dormakaba.com | www.dormakaba.no
EAD_FAS_Compact-reader-9104_NO_0001256_01