

# RAC5

## Contrôle d'accès périmétrique



RAC5 Lite  
(hors ligne  
uniquement)



RAC5 XT



RAC5 MFC

### RAC5 conçu pour fonctionner en ligne ou en mode standalone

RAC5 est le dernier module de contrôle d'accès périmétrique de dormakaba pour une utilisation en ligne ou hors ligne. Le contrôleur multi-étages en option (MFC) est connecté au réseau du bâtiment et fournit un contrôle d'accès et des arrêts sécurisés. Il fonctionne avec les lecteurs RFID de la série RAC5 et le logiciel de gestion des accès Ambiance de dormakaba.

### Mobile Access

Le lecteur RAC5 NFC est compatible Bluetooth Low Energy (BLE) et peut fonctionner avec les solutions dormakaba Mobile Access pour le périmètre et les ascenseurs.

### Fonctions

- Fonctionnalité en ligne en option
- Annulation des identifiants à distance en temps réel
- Téléchargement de données d'audit à distance
- Mise à jour du firmware à distance
- Programmation NFC et audit
- Chargeur d'amorçage sécurisé et TLS via Ethernet pour une sécurité accrue
- Relais MFC étendus de 1 à 64
- Prend en charge les identifiants Mifare Classic, Mifare Plus et Ultralight C

### Applications

- Garages
- Emplacements de stationnement
- Piscines/salles de fitness
- Serrures avec gâches électriques ou serrures électromagnétiques
- Contrôle d'accès aux ascenseurs

<b>Fonctions et caractéristiques</b>			
	<b>RAC5 Lite</b>	<b>RAC5 XT</b>	<b>RAC5 MFC</b>
Mode Standalone	oui	oui	oui
Mode en ligne	Non	oui	oui
Enregistrements d'audit	Jusqu'à 4 000	Jusqu'à 4 000	Jusqu'à 4 000
Nombre de lecteurs	Jusqu'à 2	Jusqu'à 2	Jusqu'à 2
Deux lecteurs (sortie-entrée) pour un dispositif de verrouillage	oui	oui	oui
Un lecteur (sortie) par dispositif de verrouillage	oui	oui	oui
Temporisation programmable du dispositif de verrouillage via NFC de 4 secondes à 60	oui	oui	oui
Distance du lecteur (max)	1 000 pieds	1 000 pieds	1 000 pieds
Prise en charge de BLE	oui	oui	oui
Pas de tournée	oui	oui	oui
Interface LAN (802.3)	Non	oui	oui
Mise à jour du firmware en ligne sécurisée	Non	oui	oui
Fonctionnalité en ligne (chiffrement TLS)	Non	oui	oui
Mise à jour du firmware NFC sécurisée	oui	oui	oui
Programmation NFC et audit	oui	oui	oui
Indicateurs d'état du lecteur	oui	oui	oui
Sortie du dispositif de verrouillage (1 forme C)	Jusqu'à 2	Jusqu'à 2	Non
Bypass manuel du dispositif de verrouillage	oui	oui	oui
Relais d'extension	Non	Non	64
Bypass manuel des relais d'extension	Non	Non	oui
Commande prioritaire de l'alarme incendie	oui	oui	oui
Alarme anti-vandalisme	Non	oui	oui
REX	oui	oui	oui
Déverrouillage à distance	oui	oui	oui
État du contact de porte	oui	oui	oui
Puissance d'entrée	Adaptateur pour montage mural	Adaptateur pour montage mural et alimentation en tension	Adaptateur pour montage mural et alimentation en tension
Batterie de secours	Non	oui	Non
Indicateurs d'état de l'alimentation	Non	oui	oui
Plage de température	0-50 °C (32 - 122 °F)	0-50 °C (32 - 122 °F)	0-50 °C (32 - 122 °F)
Humidité relative	10 % à 95 %	10 % à 95 %	10 % à 95 %
Boîtier	Boîtier métallique	Boîtier métallique	Boîtier métallique
Certifications	CE, UL, FCC, CSA, ULC	CE, UL, FCC, CSA, ULC	CE, UL, FCC, CSA, ULC

© dormakaba Canada Inc. (2021). Les informations de cette fiche sont uniquement destinées à une utilisation générale. dormakaba Canada se réserve le droit de modifier les conceptions et les caractéristiques sans préavis ni obligation. Imprimé au Canada.

**Avez-vous des questions ? Nous serons ravis de vous accueillir et de vous conseiller.**

**dormakaba Belgium N.V.** | Monnikenwerve 17-19 | BE-8000 Brugge | T +32 50 45 15 70 | [info.be@dormakaba.com](mailto:info.be@dormakaba.com) | [www.dormakaba.be](http://www.dormakaba.be)  
**dormakaba France S.A.S.** | 2-4 rue des Sarrazins | FR-94046 Créteil cedex | T +33 1 41 94 24 00 | [marketing.fr@dormakaba.com](mailto:marketing.fr@dormakaba.com) | [www.dormakaba.fr](http://www.dormakaba.fr)  
**dormakaba Luxembourg SA** | Duchscherstrooss 50 | LU-6868 Wecker | T +352 26710870 | [info.lu@dormakaba.com](mailto:info.lu@dormakaba.com) | [www.dormakaba.lu](http://www.dormakaba.lu)  
**dormakaba Suisse SA** | Chemin de Budron A5 | CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne | T +41 848 85 86 87 | [info.ch@dormakaba.com](mailto:info.ch@dormakaba.com) | [www.dormakaba.ch](http://www.dormakaba.ch)