

dormakaba Lukija

90 02



CardLink

Edut

- **Muotoilu**
Innovatiivisuutta kompaktissa paketissa
- **Kestävä ja kestävä**
Sopii ulkokäyttöön
- **Helppo käyttää**
Helppokäyttöinen järjestelmä antaa sekä valo- että äänimerkin
- **Helppo asentaa**
Nopea "yhden klikkauksen" -asennus quickwire-tekniikalla
- **Turvallinen**
Salattu tiedonsiirto ja turvalliseen sisätilaan asennettava ohjauskeskus takaavat erittäin hyvän turvatason.

Turvallinen ratkaisu

Lukijassa 90 02 on integroitu näppäimistö PIN-koodin syöttämistä varten. Tämä mahdollistaa monipuoliset käyttömahdollisuudet turvallisuudesta tinkimättä. Lukijaa ei sijoiteta ohjauskeskuksen yhteyteen. Ohjauskeskuksen voi sijoittaa erilliseen turvattuun paikkaan lukijan sijoituspaikasta riippumatta. Lukijan ja ohjauskeskuksen välinen tiedonsiirtoyhteys on salattu, ja se takaa turvallisen toiminnan.

Tyylikäs ja kätevä

Naarmuuntumaton pinta, kaunis muotoilu ja kattava tuotevalikoima antavat turvaa sijoituksellesi pitkäksi aikaa.

Helposti asennettava

Asennus on nopeaa ja yksinkertaista innovatiivisen Quickwire-liitin tekniikan ansiosta.

Toiminnot

Lukijassa on sekä RFID-lukija että painikkeet käyttäjän tunnistamista ja varmennusta varten. Lukija ilmoittaa käyttäjälle sekä ääni- että valomerkillä, onko kulkulupa myönnetty vai evätty. PIN-näppäimistön käyttöä tukee "Guide by Light".

Käyttäminen

Lukija 90 02 sopii järjestelmiin, joissa tarvitaan turvallisuussyistä PIN-koodia lisävarmistukseksi. 90 02 sopii kulunvalvontaan sekä sisä- että ulkotiloissa.

Harkittua muotoilua

Nykyaikaisen lukijan kehys on hopeanvärinen ja etulevy kiiltävän musta tai valkoinen.

Helppokäyttöinen

Tunnistevälineen esittämisen jälkeen lukija ilmoittaa käyttäjälle sekä ääni- että valomerkillä, onko kulkulupa myönnetty vai eväty. Jos PIN-koodi tarvitaan, painikkeistoon syttyy valo, joka ilmoittaa käyttäjälle, että koodi on annettava.

Asennus

Lukija voidaan asentaa erilaisille alustoille, myös suoraan metalliin. Pinta-asennukseen käytetään välikkeellä varustettua aluslevyä, upotetussa asennuksessa käytetään vakioaluslevyä. Quickwire-tekniikan ansiosta asennus sujuu nopeasti ja tehokkaasti.

Quickwire-tekniikka

Quickwire-tekniikassa kaapeliliittimet on sijoitettu aluslevyyn, ja siten ne ovat erillään elektroniikasta. Elektroniikkaosa napsautetaan aluslevyyn käyttöönoton yhteydessä – konsepti yksinkertaistaa asentamista ("yhden klikkauksen" asennus).

Yhteensopivuus

Lukijaa 90 02 käytetään seuraavien Dormakaba-ohjainten kanssa:

- dormakaba ohjauskeskus 92 xx
- dormakaba oviohjauskeskus 92 3x
- dormakaba oviohjauskeskus 91 15
- dormakaba oviohjauskeskus 91 25

Huomaa: Lukijan toiminnot riippuvat järjestelmästä, jonka kanssa sitä käytetään.

Tekniset tiedot

Kaapelointi

- Tiedonsiirto koaksiaalikaapelilla, 50 Ω (RG 174/U suositeltava)

Käytettävät standardit

- RFID-tunnistus:
 - LEGIC advant, ISO 14443A
 - MIFARE® DESFire®, ISO 14443A
 - OSS-SO version 2021-06: LEGIC advant, MIFARE® DESFire®

Ympäristö

- Lämpötila: - 25°C - + 70°C
- Ilmankosteus: 5 - 85%, tiivistymätön
- Kotelo: IP54 (alustalevy vakio ja tiiviste) IP40 (alustalevy koroke)

Rakenne

- Alustalevy:
Materiaali: PC/ABS Väri: RAL 9005 (musta), RAL 9016 (valkoinen)
- Kehys:
Materiaali: PC/ABS Väri: RAL 9006, NCS S2502-B
- Edessä:
Materiaali: Autotex Polyester -kalvo PMMA Väri: RAL 9005 (musta), RAL 9016 (valkoinen)

Mitat

- Alustalevy vakio:
88.5 x 88.5 x 19.4 mm (L x K x S)
- Alustalevy koroke:
88.5 x 88.5 x 26.4 mm (L x K x S)

Normit / direktiivit


- EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 330-1, EN 300 330-2
- RED 2014/53/EU

MIFARE ja DESFire ovat NXP B.V.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.


Tekniset muutokset ovat mahdollisia ilman ennakkoilmoitusta.

© 2024 dormakaba. Version 09/2024

dormakaba Lukija 90 02
Etu- ja alustalevy



Näkymä sivulta



Alustalevy
koroke



Alustalevy
vakio

Kysyttävää? Autamme sinua mielellämme.

dormakaba Suomi Oy | Mannerheimintie 113, 00280 Helsinki | P: 010-218 81 00 | info.fi@dormakaba.com | www.dormakaba.fi

EAD_FAS_registration-unit-9002_FI_0001470_01