

dormakaba Kompaktlæser 91 04

En slank læser



Mobile Access



CardLink



Fordele kort fortalt

- **Kompakt konstruktion**
Passer til små overflader og kan monteres direkte på dørkarmen.
- **Vandtæt**
Findes i IP66-udgave til installation i de barske klimaer.
- **Enkel installation**
Nem at montere ved hjælp af Skrueklemmer.
- **Fleksibel**
Kan bruges sammen med dormakaba online, standalone, Mobile Access eller CardLink/AoC.
- **Investeringssikker**
Kompatibel: Kan bruges sammen med dormakabas forskellige adgangssystemer.
- **Praktisk og attraktiv**
Moderne og robust design.

En slank læser

Kompaktlæser 91 04 monteres diskret i ethvert dør miljø. Læseren er en del af den prisbelønnede evolvo-serie, og højglansdesignet giver en flot installation. Læseren signalerer både akustisk og visuelt over for brugeren, om adgang er godkendt eller nægtet. Læseren fås med forskellige programmeringsmuligheder..

Brugervenlig

Du skal blot holde dit RFID-medie op foran læseren for at åbne døren.

Fleksibel installation

Konceptet er smart: Kompaktlæser 91 04 kan integreres i alle dormakaba-systemer, uanset om de er af typen online, CardLink (AoC) eller standalone.

Hvis læseren skal bruges indendørs kan den nemt monteres på dørkarmen, og takket være skrueklemme som kan afmonteres er den utrolig nem at montere. Denne løsning forenkler også vedligeholdelse.

En vejrbeskyttet udgave med integreret kabel fås til udendørsmontering.

Forskellige anvendelsesområder

Takket være det kompakte design kan læseren monteres direkte på dørkarmen. Det kræver blot to skruer og et borehul, og kablet installeres diskret i dørkarmen.

Kompaktlæser 91 04 kan anvendes til mange formål. Den styrer adgangsrettigheder på en pålidelig og sporbar måde – både indendørs og udendørs.

Eksempler på anvendelsesområder

- Porte
- Kontordøre
- Døre med dørautomatik
- Elevatorer
- Garageporte
- Indgangspartier
- Døre med motorlås/ elektrisk slutblik
- Mobile Access

Brugervenlig

Læseren indikere både visuelt og akustisk om brugeren er bevilget eller nægtet adgang når mediet vises for læseren. Hvis mobile access benyttes kan døren låses op via en app på en smartphone og rettigheder tildeles via digitale nøgler.

Alsidig

Kompaktlæseren kan installeres i de fleste miljøer, takket være IP 66 tæthedsgaden. Læseren kan bruges som online, cardlink/AoC eller som standalone.


Flexibel integration

Læseren er velegnet til både individuelle døre og som en del af et stort system. Flere typer firmware med forskellige programmeringsmuligheder er tilgængelige afhængigt af størrelse og systemkrav.


Flexibel produktportefølje

Kan kombineres med andre produkter i dormakaba porteføljen.

Kompaktlæserens funktioner kan variere beroende på hvilket system den anvendes sammen med.



Kompaktlæser 91 04,
standardversion.



Kompaktlæser 91 04,
viser kabeludgangen på IP66-modellen.

Vores bæredygtighedsløftet

dormakaba forpligter sig til at fremme en bæredygtig udvikling i hele vores værdikæde. For at give kvantificerede oplysninger om et produkts miljøpåvirkning og dets økologiske fodaftryk, leverer dormakaba miljøvaredeklarationer.

Du kan downloade EPD og læse mere om vores bæredygtighedsløfte [her](#) eller via QR-koden



Tekniske data

Tilgængelige standarder

- LEGIC (advant & prime)
- MIFARE (DESFire & Classic)
- Mobile Access NFC & BLE
- OSS-SO Version 2021-06 (LEGIC advant, MIFARE DESFire)

Kabinet/mål

- 35 x 122 x 16 mm (B x H x D)
- Front: Ridsefast plast
- Farve: RAL 9005 sort, RAL 9016 hvid
- Bagstykke: plast, matforkromet
- Farve: RAL 9006 sølvmetallic

Grænseflade

- RS-485: tilslutning til styreenhed
- Galvanisk isoleret, differential
- 2 indgange: maks 5 VDC
- 1 relæudgang: maks. 34 VDC/60 W, maks. 27 VAC/60 VA

Strømforsyning

- 12 – 27 VAC, 50/60 Hz eller 10 – 34 VDC
- Effektforbrug: typ. 1.2 W, maks. 2.2 W
- Uden strøm går uret op til 1 time

Miljø

- Temperatur: – 25 °C til +70 °C
- Kapslingsklasse: IP54 (standard), IP66-IP66-udgave med formonteret kabel, længde 3,5 m
- Luftfugtighed: 0 – 95 %, kondensation ikke tilladt

Tekniske ændringer forbeholdes uden varsel.

© 2023 dormakaba. Oversat version 07/2023 WN 05580451532



Spørgsmål? Vi vil med glæde hjælpe dig.

dormakaba Danmark A/S | Roholmsvej 10A, 2620 Albertslund | T: 44 54 30 00 | info.dk@dormakaba.com | www.dormakaba.dk
EAD_FAS_Compact-reader-9104_DA_0001257_01