

dormakaba urządzenie rejestrujące 90 01 90 01 i czytnik kompaktowy 91 10

dla modułu Siedle ELM 611



Dane techniczne

Napięcie robocze:

12 V AC lub 12_30 V DC

Prąd roboczy:

max. 120 mA lub max. 50 mA

Typ styku:

Styk normalnie otwarty 24 V, 2 A

Stopień ochrony:

IP 54

Temperatura otoczenia:

-20 °C do +55 °C

Wymiary (SxWxG):

Front: 99 x 99 x 27 mm

Opcja projektu:

04077833 Czytnik Siedle ELM 611

Opcje kolorystyczne:

04077828 Białe RAL9016

04077829 Ciemnoszare DB703

04077830 Antracytowy RAL7016

04077831 Srebrny metalik RAL9006

Urządzenie rejestrujące dormakaba 9001 oraz czytnik kompaktowy 91 10 są teraz dostępne również w kształcie "Siedle ELM611". **Kształt Siedle jest dostępny** w czterech przedstawionych kolorach Siedle: **biały, ciemnoszary, antracytowy** oraz srebrny metalik z nadrukowanym logo dormakaba.

Urządzenie rejestrujące 90 01

Jako urządzenie rejestrujące dormakaba 9001, moduł Siedle jest oddzielony do urządzenia sterującego. Niezależnie od miejsca montażu, odpowiednie urządzenie sterujące może być zainstalowane w pomieszczeniu odpornym na sabotaż.

Komunikacja między urządzeniem sterującym a urządzeniem sterującym jest szyfrowana co zapewnia wysokie bezpieczeństwo.

Czytnik kompaktowy 91 10

Czytnik kompaktowy jako moduł Siedle może być bezpośrednio podłączony do wszystkich popularnych sterowników dormakaba i może być również używany do CardLink lub Mobile Access.

Elastyczna instalacja

Dzięki innowacyjnej technologii quickwire instalacja przebiega szybko i efektywnie.

Funkcjonalność

Do identyfikacji użytkowników urządzenie rejestrujące i czytnik kompaktowy są wyposażone w interfejs RFID. Punkty na powierzchni są półprzezroczyste, dzięki czemu informacje o stanie pracy i decyzji o dostępie są wyświetlane wizualnie i dźwiękowo.

Obszary zastosowania

Urządzenie rejestrujące i czytnik kompaktowy są zaprojektowane jako moduły do systemów Siedle i pozwalają na zastosowanie w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Masz pytania? Chętnie Ci doradzimy.

dormakaba Polska Sp. z o.o. ul. Warszawska 72 05-520 Konstancin-Jeziorna T. +48 22 736 59 00 E. dormakaba.pl@dormakaba.com www.dormakaba.pl